

Proyector PYWF5500

- Disponga de un pendrive de al menos 1 Gb y formatear en formato de partición FAT32.
- Descomprima el archivo de actualización en el USB. Confirme que el nombre del archivo sea **MstarUpgrade.bin** y que se encuentra en el directorio raíz. Si alguna de estas 2 condiciones no se cumple, no se podrá iniciar el proceso de actualización.
- Inserte el Pendrive en la interfaz USB-T del proyector.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que visualice una barra de progreso.
- Suelte el botón y el proceso de actualización dará comienzo. La actualización completa tomará de 5 a 7 minutos

IMPORTANTE: no tocar ningún botón, apagar o desconectar el proyector ya que causará daños irreversibles a la ROM del dispositivo.

- Una vez completada la actualización, presione el botón de encendido para encenderlo.
- Restaure la configuración de fábrica después de encender el proyector.
- Configure el idioma en español y comience a disfrutar de su proyector WiFi Etheos PYWF5500.